Приложение 1

Таблица 2

Обозначение	Номинальное напряжение, В	Контактная группа ма -	Работающие пары контактов	Ток нагрузки, А	Наличие	
					кронштейна	помехоподавляющего резистора R/диода D; предохранителя F
38.3787	12	переключение	30-87 30-87a	20 10	-	-
38.3787-01	12	переключение	30-87 30-87a	20 10	-	R
38.3787-10	12	замыкание	30-87	20	-	-
38.3787-11	12	замыкание	30-87	20	-	-
381.3787	12	замыкание	30-87	30	-	-
382.3787	12	замыкание	30-87	30	-	R
383.3787	12	замыкание	30-87	30	-	-
383.3787-01	12	замыкание	30-87	30	-	R
384.3787	12	замыкание	30-87	35	-	-
384.3787-10	12	переключение	30-87 30-87a	35 25	-	-
39.3787	24	переключение	30-87 30-87a	12 6	-	-
39.3787-10	24	замыкание	30-87	12	-	-
39.3787-20	12	замыкание	30-87	20	-	-
391.3787	24	переключение	30-87 30-87a	12 6	-	R
391.3787-10	24	замыкание	30-87	12	-	R
391.3787-20	24	замыкание	30-87	10	-	-
392.3787	12	переключение	30-87 30-88	40 30	–	D
392.3787-10	12	замыкание	30-87	40	+	D
393.3787	24	замыкание	30-87	20	-	-
393.3787-01	24	замыкание	30-87	20	-	R
393.3787-10	24	замыкание	30-87	20	+	D
40.3787	12	переключение	30-87 30-88	30 20	+	-
40.3787-10	12	замыкание	30-87	30	+	-
40.3787-11	12	замыкание	30-87	35	-	-
40.3787-20	24	размыкание	30-87a	20	+	-
401.3787	24	переключение	30-87 30-88	20 10	+	-
401.3787-10	24	замыкание	30-87	20	+	-
401.3787-20	24	размыкание	30-87a	10	+	-
402.3787	12	переключение	30-87 30-87a	30 20	+	-
402.3787-10	12	замыкание	30-87	30	+	R
402.3787-11	12	замыкание	30-87	30	+	D
402.3787-20	12	переключение	30-87 30-88	30 15	+	R
402.3787-21	12	переключение	30-87 30-88	30 15	+	D
403.3787	24	переключение	30-87 30-87a	20 10	+	-

Обозначение	Номинальное напряжение, В	Контактная группа на -	Работающие пары контактов	Ток нагрузки, А	Наличие	
					кронштейна	помехоподавляющего резистора R/диода D; предохранителя F
403.3787-10	24	замыкание	30-87	20	+	R
403.3787-11	24	замыкание	30-87	20	+	D
403.3787-20	24	переключение	30-87 30-88	20 10	+	R
403.3787-21	24	переключение	30-87 30-88	20 10	+	D
404.3787	12	переключение	30-87 30-88	40 30	+	F
404.3787-01	12	переключение	30-87 30-88	30 20	–	F
404.3787-10	12	замыкание	30-87	40	–	F
404.3787-11	12	замыкание	30-87	30	+	F
406.3787	12	переключение	30-87 30-87a	40 30	+	R
406.3787-10	12	замыкание	30-87	40	+	R
406.3787-20	24	переключение	30-87 30-87a	20 15	+	R
407.3787	12	переключение	30-87 30-87a	40 30	+	R, F
407.3787-01	12	переключение	30-87 30-87a	30 20	+	R, F
407.3787-20	24	переключение	30-87 30-87a	20 15	+	R, F
408.3787	24	замыкание	30-87	30	+	F
408.3787-01	24	замыкание	30-87	20	+	F
408.3787-10	24	переключение	30-87 30-88	40 30	+	R
408.3787-20	24	переключение	30-87 30-88	20 15	+	F
409.3787	12	замыкание	30-87	40	+	-
409.3787 01	24	замыкание	30-87	40	-	-
409.3787-02	12	переключение	30-87 30-87a	40 30	-	-
409.3787-03	12	переключение	30-87 30-87a	40 30	-	R
409.3787-10	12	замыкание	30-87	40	-	-
409.3787-11	12	замыкание	30-87	40	+	-
409.3787-12	12	переключение	30-87 30-87a	40 30	+	-
409.3787-13	12	переключение	30-87 30-87a	40 30	+	R
409.3787-20 сдвоенное	12 12	переключение переключение	30-87 30-87a	40 30	+	-
41.3787	24	замыкание	30-87	40		-
41.3787-01	12	замыкание	30-87	50	-	-
41.3787-02	12	замыкание	30-87	80	-	R
41.3787-21	12	замыкание	30-87	50	-	R
411.3787	12	переключение	30-87 30-87a	70 60	+	-
411.3787-01	12	замыкание	30-87	50	+	-

Обозначение	Номинальное напряжение, В	Контактная группа на -	Работающие пары контактов	Ток нагрузки, А	Наличие	
					кронштейна	помехоподавляющего резистора R/диода D; предохранителя F
411.3787-02	12	замыкание	30-87	70	+	-
411.3787-03	12	замыкание	30-87	80	+	R
411.3787-01	24	замыкание	30-87	30	+	-
412.3787	12	замыкание	30-87	200	+	-
412.3787-01	24	замыкание	30-87	100	+	-
413.3787	24	переключение	30-87 30-87a	40 30	+	-
413.3787-01	24	переключение	30-87 30-87a	40 30	-	-
415.3787	12	замыкание	5-3	150	+	D
415.3787-01	24	замыкание	5-3	150	+	R
415.3787-02	12	замыкание	5-3	150	+	R
416.3787	12	замыкание	5-3	300	+	R
416.3787-01	24	замыкание	5-3	300	+	R